

Produkte Stromzangenadapter 4mm / BNC PeakTech® 4145-1000A

PeakTech® 4145-1000A ART-NR.: P 4145-1000A

ZURÜCK

1000A AC Stromzangenadapter mit BNC Anschluß

Professioneller Meßwandler, der präzise Messungen hoher Ströme bis 1000 A AC in Verbindung mit einem Messgerät mit BNC- Anschluß ermöglicht. Die große Öffnung der runden Meßzange mit Griff zur Einhandbedienung und die hohe Kabellänge ermöglichen Messungen auch an großen Leiterdurchmessern an weiter entfernten Messplätzen. Hierdurch eignet sich dieser Stromzangenadapter ideal als Zubehör für Leistungsmessgeräte, Netzanalysatoren und Oszilloskopen.

- **Auch als Zubehör zum Netzanalysator PeakTech 4145 geeignet**
- Für Leiterdurchmesser von max. 52 mm
- Kabellänge: ca. 290cm
- Stromwandlung: 1mV/A (1:1000)
- Genauigkeitsklasse: IEC 60044-1 @ 1%



BILD

4145-1000A_Front.jpg (429,4 kB).

4145-1000A_Rear.jpg_(442,6 kB).

ACA	0,5 ... 1000 A AC
ACA-Frequenz	50/60 Hz nominal (40 ... 1 kHz max.)
Genauigkeit	+/- 1% (48-65Hz / 25 °C +/- 3 °C)
Burden Resistance	< 10Ω
Max. zerstörungsfreier Strom	2000 A
Sicherheit	CAT III 600V
Abmessungen (BxHxT)	110 x 215 x 45 mm
Gewicht	ca. 700 g
EAN-13	4250569404092

