

[Produkte](#) [Stromzangenadapter 4mm / BNC](#) [PeakTech® 4145-5A](#)

PeakTech® 4145-5A ART-NR.: P 4145-5A

[ZURÜCK](#)

5A AC Stromzangenadapter mit BNC Anschluß

Professioneller Meßwandler, der präzise Messungen niedriger Ströme bis 5 A AC in Verbindung mit einem Messgerät mit BNC- Anschluß ermöglicht. Die gestreckte Form der Meßzange und große Kabellänge ermöglichen Messungen auch in engen Räumen. Hierdurch eignet sich dieser Stromzangenadapter ideal als Zubehör für Leistungsmessgeräte, Netzanalysatoren und Oszilloskopen.

- Auch als Zubehör zum Netzanalysator PeakTech 4145 geeignet
- Für Leiterdurchmesser von max. 8 mm
- Kabellänge: ca. 190cm
- Stromwandlung: 10mV/A
- Genauigkeitsklasse: IEC 60044-1 @ 0,2%



BILD

[4145-5A Anschluss.jpg \(483,3 kB\)](#)

[4145-5A Cable.jpg \(188,7 kB\)](#)

[4145-5A Front.jpg \(153,7 kB\)](#)

ACA	0 ... 5 A AC
ACA-Frequenz	45 ... 60 Hz
Genauigkeit	+/- 0.2%
Nennspannung	max. 600V (isolated)
Abmessungen (BxHxT)	45 x 160 x 25 mm
Gewicht	ca. 230 g
EAN-13	4250569403415

