

PeakTech® TK-100 ART-NR.: P TK-100

ZURÜCK

Oszilloskop-Tastkopf, 100 MHz, 10:1/1:1

Ein breites Spektrum hochwertiger Tastköpfe, in bester Qualität und modernem Design. Umfangreiches Zubehör wird mitgeliefert. Universell einsetzbar für jedes handelsübliche Oszilloskop.



ANLEITUNG

PeakTech TK 60 100 250 250 100 d e f 10-2015.pdf (414,6 kB)

BILD

TK 100.jpg (277,9 kB)

Bandbreite	DC 100 MHz 10:1; DC 100 MHz 10:1; DC 6 MHz 1:1
Eingangskapazität	17 pF 10:1; 17 pF 10:1; 47 pF 1:1
Eingangswiderstand	1 MΩ 1:1; 10 MΩ 10:1
Anstiegszeit	3,5 ns 10:1 3,5 ns 10:1 58 ns 1:1
Max. Meßspannung	600 V DC oder ACss (10:1); 300 V DC oder ACss (1:1)
Kabellänge	1,20 m
Referenzposition	Meßspitze entkoppelt; Oszilloskopeingang an Masse gelegt
EAN-13	4250569400018

