

[Produkte](#) [Oszilloskope](#) [Oszilloskop Zubehör](#) [PeakTech® TK-250](#)

PeakTech® TK-250 ART-NR.: P TK-250

[ZURÜCK](#)

Oszilloskop-Tastkopf, 250 MHz, 10:1/1:1

Ein breites Spektrum hochwertiger Tastköpfe, in bester Qualität und modernem Design. Umfangreiches Zubehör wird mitgeliefert. Universell einsetzbar für jedes handelsübliche Oszilloskop.



ANLEITUNG

[PeakTech TK 60 100 250 250 100 d e f 10-2015.pdf \(414,6 kB\)](#)

BILD

[TK 250.jpg \(290,4 kB\)](#)

Bandbreite	DC 250 MHz 10:1; DC 250 MHz 10:1; DC 6 MHz 1:1
Eingangskapazität	17 pF 10:1; 17 pF 10:1; 47 pF 1:1
Eingangswiderstand	10 MΩ 10:1; 1 MΩ 1:1
Anstiegszeit	1,4 ns 10:1 1,4 ns 10:1 58 ns 1:1
Max. Meßspannung	600 V DC oder ACss (10:1); 300 V DC oder ACss (1:1)
Kabellänge	1,20 m
Referenzposition	Meßspitze entkoppelt; Oszilloskopeingang an Masse gelegt
EAN-13	4250569400025

